

Xerox® Phaser® 3250

Svartvit A4-skrivare

Kompakt, idealisk för företag, produktiv

Den här kraftfulla lilla skrivaren klarar av såväl en enskild användares som en liten arbetsgrupps behov tack vare snabb, automatisk dubbelsidig utskrift, bekvämt handhavande och enastående prisvärdhet.



Högre prestanda till lägre kostnad





- Du får mer gjort på kortare tid med en utskriftshastighet på upp till 28 sid/min och endast 8,5 sekunder för utskrift av första sidan.
- Automatisk dubbelsidig utskrift sparar tid och papper.
- Nätverksklar för både Windows, Mac och Linux betyder att den är idealisk för företag.
- 400 MHz-processorn garanterar snabb och korrekt bearbetning av alla jobb, även de som inkluderar massor av grafik och bilder.

Bekväm och flexibel

- Överraskande små utrymmeskrav gör skrivaren synnerligen lättplacerad.
- 32 MB minne som standard, som enkelt kan utökas till 160 MB som ökar prestanda för tunga jobb.
- Utöka med ytterligare ett 250-arksmagasin till totalt 500 arks kapacitet.
- Utskrift på anpassade storlekar och ett brett sortiment utskriftsmaterial inklusive OH-film, kartong, kuvert och vykort.
- Energi- och tonerbesparingsläge minskar förbrukningen av energi och förbrukningsmaterial.

Alltid ett imponerande resultat

- 600 x 600 dpi utskriftsupplösning (upp till 1200 x 1200 dpi med förbättrad bildkvalitet) förhöjer utseendet på viktiga dokument.
- Med Adobe® PostScript® 3™ och PCL® 6-emulering skrivs alla jobb ut korrekt.
- Med en månatlig utskriftsvolym på upp till 30 000 sidor hanterar den här skrivaren stora volymer med lätthet.
- Xerox enastående kvalitet, tillförlitlighet och prestanda backas upp av ett års på plats-garanti plus serviceavtal som tillval.

 Utskrift
 A4
 28 sid/min

364 x 370 x 239 mm

Xerox® Phaser® 3250

Svartvit skrivare



		Phaser® 3250DN
Hastighet		Upp till 28 sid/min
Maximal utskriftsvolym		Upp till 30 000 sidor/månad
Pappershantering		Snabbmagasin: 1 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
Inmatning	Standard	Magasin 1: 250 ark, storlekar: A6–A4
	Tillval	Magasin 2: 250 ark, storlekar: A6–A4
Pappersutmatning		150 ark
Automatisk dubbelsidig utskrift		Standard
Utskrift		
Första sidan		8,5 sekunder
Upplösning		600 x 600 dpi (upp till 1200 x 1200 dpi med förbättrad bildkvalitet)
Processor		400 MHz
Minne (standard/max)		32 MB/160 MB
Anslutningar		10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
Skrivarspråk		PostScript® 3 ¹ , PCL® 6- och 5-emulering, IBM ProPrinter-emulering, Epson-emulering, GDI
Utskriftsfunktioner		Vattenmärke, affischutskrift, flera sidor per ark, anpassning till sida, skalning, överlappning, häften, förminskning/förstoring, tonerbesparing, anpassade pappersstorlekar
Garanti		Ett års på plats-garanti. Serviceavtal som tillval.

Övervakning

Printer Setting Utility för Windows, CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, Ethertalk, HTTP, TCP/IP

Skrivardrivrutiner

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS®X version 10.3-10.5, olika Linux®-OS inklusive SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Teckensnitt

1 punkttuppsyggt, 45 skalbara och 136 PostScript®-teckensnitt

Pappershantering

Kombimagasin: 60–163 g/m²

Utskriftsmaterial: Vanligt papper, kuvert, OH-film, etiketter, kartong

Magasin 1 och 2 (tillval): 60–105 g/m²

Utskriftsmaterial: Vanligt papper

Dubbelsidig utskrift: 75–90 g/m²

Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: 0 °C till 35 °C

Drift: 10 °C till 32 °C

Luftfuktighet: 20 % till 80 %

Ljudtrycksnivåer:

Utskrift: 54 dB(A)

Vänteläge: 29 dB(A)

Uppvärmningstid (från viloläge): Mindre än 15 sekunder

Strömförsörjning

Nätanslutning: 220–240 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning: Vänteläge: 70 W

Utskrift: 400 W

Energibesparingsläge: 11 W

Mått (B x D x H)

364 x 370 x 239 mm

Vikt: 11,9 kg

250-arks tillvalsmagasin 2: 364 x 400 x 86 mm

Vikt: 3,67 kg

Förpackningsmått (B x D x H): 562 x 472 x 344 mm

Certifiering

UL-listning 60950/CSA C22.2 nr 60950, CE-märkning enligt direktiv 2006/95/EC och 2004/108/EC

Medföljande delar

- Skrivare Phaser 3250

- Tonerkassett (2 000 sidors kapacitet¹)

- CD-skiva med programvara och dokumentation (användarhandbok, installationshandledning, garanti bestämmelser, registreringskort)

- Nätkabel

- USB-kabel



Phaser 3250 med Tillvalsmagasin 2

Förbrukningsmaterial

Standardtonerkassett¹:

3 500 sidor 106R01373

Höghöghastighetstonerkassett¹:

5 000 sidor 106R01374

¹ Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752.

Antalet sidor är beroende av sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

Tillval

250-arks magasin

098N02194

128 MB minne

098N02195

Program för återvinning av förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial för Phaser 3250 ingår i Xerox

Green World Alliance-program för återvinning av

förbrukningsmaterial. Mer information finns på

Green World Alliance-webbplatsen

www.xerox.com/gwa



Mer information finns på www.xerox.com/office.