

Phaser®
6121MFP
A4
Farvelaser
Multifunktionsprinter



Xerox® Phaser® 6121MFP
Farvelaser
Multifunktionsprinter
Forenkl. Strømlin.
Tilpas.



Phaser® 6121MFP-farvemultifunktionsprinter

Designet til at forenkle livet på kontoret. Den pladsbesparende Phaser 6121MFP kombinerer farveudskrivning, scanning, kopiering og fax i en meget produktiv og brugervenlig maskine. Den er ideel til kontorets behov.

Enkel betjening

Det velgennemtænkte design gør det nemt at betjene Phaser 6121MFP. Det er et fremragende valg til den travle bruger eller et lille kontor, der har en masse arbejde og minimal IT-support.

- **Hurtig, nem konfiguration.** Det avancerede installationsprogram fra Xerox installerer og konfigurerer automatisk din enhed til nem netværkstilslutning. Og tonerpatroner er installeret på forhånd. Du er oppe at køre i løbet af få minutter.
- **Ydeevne til en og fem brugere.** Udskriv op til 20 sider i minuttet i sort/hvid og praktiske 5 sider i minuttet, når du har brug for det.
- **Enkel netværksadministration.** Med CentreWare® IS-webserveren kan du konfigurere, overvåge og styre din nye multifunktionsprinter fra din computer, samtidig med at du har hurtig adgang til online support.
- **Ideelt design til frontpanel.** Funktioner på selve maskinen, f.eks. kopiering, scanning og fax er især brugervenlige med klart markerede knapper og de mest brugte funktioner lige ved hånden.
- **Driftssikkerhed dagen lang.** Phaser 6121MFP bliver leveret med en 1-årig on-site garanti.
- **Spar ressourcer.** Phaser 6121MFP er Energy Star-kvalificeret for at spare på elregningen og er del af vores Green World Alliance-program. Download og udskriv bare vores forudbetalte forsendesetiketter, sæt dem på brugte tonerpatroner, og vi genbruger dem gratis.

Praktisk alt-i-en funktionalitet

Erstat standalone fax- og kopimaskiner, scannere og printere med en enkelt enhed, der leverer enestående funktioner til en pris, der glæder budgettet.

- **Tilføj iøjnefaldende farve til dine forretningsdokumenter.** 1200 x 600 dpi opløsning leverer klare, skarpe og ensartede udskrifter.
- **Digitale basisarbejdsgange med effektiv scanningsfunktionalitet.** Scan en farvet papiroriginal for at udskille oplysninger. Rediger originalen, og udskriv den igen.
- **Effektiv kopifunktion.** Med funktionen til kopiering af ID-kort kan du udskrive begge sider af et kørekort, ID-kort eller andre små dokumenter på en enkelt side papir.
- **Vælg fax.** Med Phaser 6121MFP/N- og 6121MFP/D-konfigurationer kan du videresende fax til e-mail, fax og rundsende fax direkte fra enheden eller en netværkstilsluttet computer*.
- **Skabt til små områder.** Lille og elegant og den lydsvage drift gør den perfekt til ethvert lille kontormiljø.

Scanning: en smartere måde at håndtere dokumenter på

- **Indstil arbejds gange til scanning på dit skrivebord.** Med Scan Dashboard* kan du konfigurere scannerens indstillinger og scanne papirdokumenter til populære programmer, f.eks. Microsoft Word.
- **Xerox Scan to PC Desktop®-software*.** Scan dine dokumenter, oversæt dem til redigerbar tekst, og optimer billeder.
- **Enkel opbevaring.** Gem scannede filer direkte på en USB-hukommelsesenhed for at have en nem transport.
- **Scan til e-mail med godkendelse.** Route filer til e-mailmodtagere direkte fra frontpanelets brugergrænseflade.
- **Muligheder for farvescanning.** Kommuniker i farve via e-mail eller digital fildistribution.
- **Routing af scannede dokumenter er nemt.** Føj e-mailadresser og FTP-serverdestinationer til printerens adressebog, eller integrer dem med netværkets e-mailadressebøger via LDAP.

* kun Windows

Phaser® 6121MFP - Hurtige fakta

- Op til 5 sider/min. i farver / 20 sider/min. i sort/hvid
- 1200 x 600 dpi opløsning
- Op til 35.000 sider/måned
- 200-arks kapacitet, der kan opgraderes til 700 ark




Print / kopi / scan / fax

A4

5 sider pr. minut i farve og sort/hvid

BxDxH:
(6121MFP/N-konfiguration)
405 x 427 x 432 mm



Fleksible funktioner, perfekt match

Betal ikke for funktioner, du ikke bruger. Phaser 6121MFP har mange muligheder for at blive skræddersyet til dine arbejdsvaner og dit budget.

- **Tre konfigurationer.** Du får de rigtige kombinationer af kontorfunktioner i en enhed. 6121MFP/S leverer de nødvendige inden for udskrivning, kopiering og scanning. 6121/N leverer fuld faxfunktionalitet, og 6121MFP/D tilføjer mulighed for effektiv, automatisk to-sidet output.
- **Nem at dele.** Med USB 2.0 kan din nye multifunktionsprinter kobles direkte til en standalone computer, eller du kan vælge 10/100Base-T Ethernet og forvandle Phaser 6121MFP til en netværksenhed.
- **Papirkapacitet i det rigtige format.** Brugere, der har brug for et stort magasin, kan bede om fremføreren til 500 ark. Den bringer den samlede papirkapacitet op på 700 ark.
- **Automatisk to-sidet udskrivning.** Er standard på 6121MFP/D og reducerer markant papirforbrug, samtidig med at du får output, der sparer penge og ser professionelt ud.
- **Automatisk papirhåndtering.** Den automatiske dokumentfremfører (6121MFP/N og 6121MFP/D) forenkler scanning og faxning af flersidede dokumenter.
- **Printpatroner med høj kapacitet.** Giver besparende og non-stop udskrivning. Vælg standardkapacitet, når printvolumener er mindre.



- 1 Vores mindste Xerox-farvemultifunktionsprinter er perfekt til meget virtuelle kontorer og delte arbejdsområder.
- 2 Du kan lægge op til 35 ark i den automatiske dokumentfremfører til en opgave.
- 3 200-arks standardmagasin til brugerdefinerede formater op til 216 x 356 mm.
- 4 Ekstra magasin øger inputkapaciteten med 500 ark og giver en samlet kapacitet på 700 ark (kun 6121MFP/N og 6121MFP/D).

- 5 Automatisk 2-sidet udskrivning er standard på 6121MFP/D og findes som tilbehør til 6121MFP/N.
- 6 Med USB-hukommelsesporten kan du scane filer direkte til en USB-hukommelsesenhed.
- 7 Praktiske ét-tryks-knapper lader dig vælge mellem strålende farver og omkostningseffektiv sort/hvid kopiering.
- 8 Du kan gemme faxnumre og e-mailadresser i adressebogen.



Phaser® 6121MFP-konfigurationer

Phaser 6121MFP/S

Udskrivning, kopiering, scanning

- Dokumentglasplade
- USB 2.0-tilslutning
- Scan to PC (USB) og Scan to USB

Phaser 6121MFP/N

Udskrivning, kopiering, scanning, fax

- Automatisk dokumentfremfører
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Scan to PC (USB/netværk), Scan to USB, Scan til e-mail, Scan til TWAIN
- Fax og LAN-fax (kun Windows)

Phaser 6121MFP/D

Udskrivning, kopiering, scanning, fax

- Automatisk dokumentfremfører
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Scan to PC (USB/netværk), Scan to USB, Scan til e-mail, Scan til TWAIN
- Fax og LAN-fax (kun Windows)
- Automatisk 2-sidet udskrivning

Tilbehør

- Automatisk to-sidet udskrivning (kun 6121MFP/N)
- Et ekstra magasin til 500 ark (kun 6121MFP/N og 6121MFP/D)

| | Phaser 6121MFP/S | Phaser 6121MFP/N | Phaser 6121MFP/D |
|--|---|---|--|
| Hastighed | Op til 5 sider/min. i farver / 20 sider/min. i sort/hvid (udskrivning). Op til 3 sider/min. i farver / 20 sider/min. i sort/hvid (kopiering) | | |
| Produktivitet¹ | Op til 35.000 sider pr. måned | | |
| Anbefalet månedlig printvolumen² | Op til 1.500 sider | | |
| Papirhåndtering Papirinput | Standard | Dokumentglasplade | Automatisk dokumentfremfører (ADF): 35 ark; 140 x 148 mm til 216 x 356 mm |
| | Tilbehør | Magasin 1: 200 ark; brugerdefinerede formater: 92 x 184 mm til 216 x 356 mm | Magasin 2: 500 ark; A4 |
| Papiroutput | 100-ark (tekstsiden nedad) | | |
| Automatisk 2-sidet udskrivning | Kun manuelt | Tilbehør | Standard |
| Udskrivning Tid for første side ude | Ude allerede efter 21 sekunder i farver / 11 sekunder i sort/hvid | | |
| Printopløsning | Op til 1200 x 600 dpi | | |
| Processor / hukommelse | 120 MHz / 128 MB | | |
| Tilslutning | USB 2.0 | USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet | |
| Sidebeskrivelsesprog | Host-baseret | | |
| Udskrivningsfunktioner | Vandmærker, pjecer, overlays, brugerdefinerede papirformater, skalering, skaler for at passe til side, udskrivning af flere sider pr. ark, plakat, tonersparer, sortering | | |
| Kopiering Tid for første side ude | Ude allerede efter 45 sekunder i farver / 19 sekunder i sort/hvid | | |
| Kopiopløsning | Op til 600 x 600 dpi | | |
| Kopifunktioner | Plakat, ID-kort, klon, separate startknapper til farve og sort/hvid, skalering (50 % til 200 %), lysere/mørkere, sortering | | |
| | Ikke tilgængeligt | Kopiering af 2 sider pr. ark, 2-sidet output (hvis duplexenhed er installeret) | |
| Fax Faxfunktioner | Ikke tilgængeligt | 33,6 Kbps med MH/MR/MMR-komprimering, op til 203 x 392 dpi opløsning, 6 MB faxlager (ca. 380 sider), videresendelse af fax til e-mail/fax, udskudt afsendelse, billedreduktion (modtag), automatisk genopkald, indstillinger til 220 hurtigopkald/20 gruppeopkald, 236 rundsendingdestinationer, lysere/mørkere, udskudt svar, særskilt ringemønster, fortløbig modtagelse i hukommelse | |
| LAN-faxfunktioner | Ja (kun afsendelse) ³ | | |
| Scanning Scanningsdestinationer | Scan to PC (via Scan Dashboard) ³ , Scan to PC/Mac (via TWAIN), Scan til WIA, Scan til USB-hukommelsesdrev | Scan til e-mail, Scan to PC (via Scan Dashboard) ³ , Scan to PC/Mac (via TWAIN), Scan til WIA, Scan til FTP, Scan til USB-hukommelsesdrev | |
| Scanningsfunktioner | Scan Dashboard ³ til scanning med en knap til mappe/program/udklipsholder/printer, op til 4800 x 4800 forbedret dpi, PDF/JPEG/TIFF-filformater, Scan to PC Desktop ³ Personal Edition ³ (inkluderer en licens til PaperPort [®] SE, OmniPage [®] SE) | | |
| | Ikke tilgængeligt | LDAP e-mail adresseopslog | |
| Sikkerhed | Ikke tilgængeligt | Scan til e-mail med godkendelse, fortløbig modtagelse i hukommelse, adgangskodebeskyttede administrative indstillinger | |
| Garanti | Et års garanti on-site plus mulighed for forlængelse af service (tilbehør) | | |

¹ Maks. volumenkapacitet, der forventes i en vilkårlig måned. Forventes ikke at være til stede regelmæssigt.

² Intervallene angiver det antal sider pr. måned, som produktet regelmæssigt kan udskrive, samtidig med at der er optimal ydeevne (tager højde for forbrugsstoffernes udskiftning og driftssikkerhed i den forventede levetid for produktet).

³ kun Windows

Enhedshåndtering

MFP Control Centre^{®3}, CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web

Printerdrivere

Windows[®] 2000/XP/Vista, Server 2003 eller nyere, Mac OS[®] X version 10.3 eller nyere

Mediehåndtering

ADF: 50 – 110 gram; magasin 1: 60 – 209 gram; magasin 1 (duplex): 60 – 90 gram; magasin 2: 71 – 80 gram; medietyper: almindeligt papir, brevhoved, papiretiket, karton

Driftsmiljø

Drift: 10° til 35° C; ikke i drift: 0° til 35° C; relativ fugtighed: Drift: 15 til 85 %; ikke i drift: 15 til 80 %; Niveauer for lydtryk: Udskrivning: 51,3 dB(A), Standby: 37,4 dB(A); Niveauer for lydstyrke: Udskrivning: 6,7B, Standby: 5,2B; opvarmningstid (fra dvaletilstand): 27 sekunder (220V); opvarmningstid (ved opstart): 28 sekunder (220V)

Elektrisk

Energi: 220–240 VAC, 50/60 Hz; energiforbrug (220V): Standby/klar: 72 W, udskrivning (farve, enkelt-sided): 302 W, udskrivning (sort/hvid, enkelt-sided): 442 W, energisparer: 9 W; ENERGY STAR[®]-kvalificeret

Mål (BxDxH)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; vægt: 19,2 kg;
6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; vægt: 19,9 kg;
6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm; vægt: 25 kg;
pakkens mål (BxDxH): 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm;
6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm; 6121MFP/D:
615 x 522 x 911 mm

Certificeringer

Opført på UL 60950-1/CSA 60950-1-03, første udgave, FDA/CDRH – klasse 1 laserprodukt, FCC Part 15, klasse B, FCC Part 68, lavspændingsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – klasse 1 laserprodukt, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55022, klasse B, EN 55024, R&TTE-direktiv 1999/5/EC, RoHS-direktiv 2002/95/EC, WEEE-direktiv 2002/96/EC

Hvad der er i kassen

Phaser 6121MFP har fra start installeret printpatroner (500 sider¹ til CMY og 1.000 sider¹ til sort)

Forbrugsstoffer

Printpatron (standardkapacitet):¹

Cyan: 1.500 sider 106R01463
Magenta: 1.500 sider 106R01464
Gul: 1.500 sider 106R01465

Printpatron (høj kapacitet):¹

Sort: 2.600 sider 106R01469
Cyan: 2.600 sider 106R01466
Magenta: 2.600 sider 106R01467
Gul: 2.600 sider 106R01468

Tilbehør

Duplexenhed (kun 6121MFP/N) 097S04029
500-arks papirmagasin (6121MFP/N og 6121MFP/D) 097S04030

Rutinemæssig vedligeholdelse

Billedenhed: 10.000 farve, 20.000 sorte sider² 108R00868

¹ Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19798. Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning og udskrivningstilstand.

² Gennemsnitlige standardsider. Rækkevidden vil variere afhængigt af opgavens længde, mediestørrelse og -retning



Yderligere oplysninger finder du ved at besøge os på www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®] Xerox-og/eller varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som en Energy Star[®]-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Oplysninger i denne brochure kan ændres uden varsel. 9/09 61EBR-01BA

