

# WorkCentre™ 3550

## Schwarzweiß- Multifunktionsdrucker



**WorkCentre 3550X**  
Inklusive einem 500-Blatt-  
Papierbehälter



**WorkCentre 3550XT**  
Inklusive zwei 500-Blatt-  
Papierbehältern



**WorkCentre 3550XTS**  
Inklusive zwei 500-Blatt-  
Papierbehältern und Unterschrank

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
<b>Ausgabegeschwindigkeit</b>			
<b>Einseitiges Drucken</b>	Bis zu 33 Seiten/Min. in A4 (210 mm x 297 mm)		
<b>Automatischer Duplexdruck</b>	Bis zu 16 Seiten/Min. in A4 (210 mm x 297 mm)		
<b>Papierverarbeitung – Papiervorrat</b>			
<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug</b>			
<b>Kapazität<sup>1</sup></b>	60 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 69,9 mm x 145 mm bis 216 mm x 356 mm		
<b>Papiergewichte</b>	50 bis 120 g/m <sup>2</sup>		
<b>Zusatzzufuhr</b>			
<b>Kapazität<sup>1</sup></b>	50 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm		
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Druckmaterialarten</b>	Normalpapier Briefpapier Postpapier Karton Leichtes Papier Recyclingpapier Archivpapier Etiketten Gelochtes Papier Postkarten Klarsichtfolien Briefumschläge Benutzerdefiniert: bis zu 7		
<b>Papierfach 1</b>			
<b>Kapazität<sup>1</sup></b>	500 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm		
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 105 g/m <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

# WorkCentre 3550

<b>Druckmaterialarten</b>	Normalpapier Karton Leichtes Papier Recyclingpapier Archivpapier Briefpapier Gelochtes Papier
<b>Papierfach 2 (Optional bei WorkCentre 3550X, Standard bei WorkCentre 3550XT und 3550XTS)</b>	
<b>Kapazität<sup>1</sup></b>	500 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Druckmaterialarten</b>	Normalpapier Karton Leichtes Papier Recyclingpapier Archivpapier Briefpapier Gelochtes Papier
<b>Papierverarbeitung – Druckausgabe</b>	
<b>Standard-Druckausgabe</b>	WorkCentre 3550X: 250 Blatt WorkCentre 3550XT: 500 Blatt WorkCentre 3550XTS: 500 Blatt
<b>Drucken</b>	
<b>Erste Seite nach</b>	Nur 8,5 Sekunden
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
<b>Speicher (Std./Max.)</b>	256 MB / 512 MB
<b>Prozessor</b>	360 MHz
<b>Sprachunterstützung</b>	Postscript <sup>®</sup> -3™-kompatibel PCL <sup>®</sup> -5e-Emulation PCL <sup>®</sup> -6-Emulation
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
<b>Druckfunktionen</b>	Automatisch beidseitiger Druck Benutzerdefinierte Formate Tonersparmodus Musterdruck Geschützte Druckausgabe Wasserzeichen Mehrfachnutzen Seitenanpassung Überlagerung Verkleinern/Vergrößern Posterdruck Skalierung Broschürendruck Drucken von USB-Speichergerät

<sup>1</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

# WorkCentre 3550

<b>Druckertreiber</b>	Windows® XP (32-Bit/64-Bit)/2003 (32-Bit/64-Bit)/2008 Server (32-Bit/64-Bit)/Vista (32-Bit/64-Bit)/Windows 7 (32-Bit/64-Bit)/2008 R2 (64-Bit) Macintosh® OS X 10.3-10.6 RedHat Enterprise Linux WS 4/5 (32-Bit/64-Bit) Fedora Core 2-10 (32-Bit/64-Bit) SuSE Linux 9.1 (32-Bit) OpenSuSE 9.2/9.3/10.0/10.1/10.2/10.3/11.0/11.1 (32-Bit/64-Bit) Mandrake 10.0/10.1 (32-Bit/64-Bit) Mandriva 2005/2006/2007/2008 (32-Bit/64-Bit) Ubuntu 6.06/6.10/7.04/7.10/8.04/8.10 (32-Bit/64-Bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9/10 (32-Bit/64-Bit) Debian 3.1/4.0/5.0 (32-Bit/64-Bit) Xerox® Mobile Express Driver™ Xerox® Global Print Driver®
<b>Unterstützte Schriften</b>	136 PostScript®-Schriften 111 PCL®-Schriften
<b>Kopieren</b>	
<b>Dokumentenscanner</b>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 60 Blatt
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
<b>Kopiervorwahl</b>	1 bis 999
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopieraufträgen
<b>Erste Kopie nach</b>	Nur 10 Sekunden
<b>Kopierfunktionen</b>	Automatisch beidseitiger Druck Verkleinern/Vergrößern Hintergrundunterdrückung Sortierung (nur mit Automatischem Duplex-Vorlageneinzug) Ausweiskopiermodus Mehrfachnutzen (2-fach/4-fach) Buchkopieren Broschürenlayout Klonen (nur mit Vorlagenglas) Posterkopieren (nur mit Vorlagenglas)
<b>Schnittstelle für Fremdgeräte (optional)</b>	Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte, Münzgeräte und Kartenlesegeräte von Fremdanbietern Unterstützt eine Vielzahl von Verkaufsautomaten, die über das Xerox-Alliance-Partner-Programm angeboten werden
<b>Faxen</b>	
<b>Integriertes Fax<sup>2</sup> und PC-Fax (1 Leitung)</b>	
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	33,6 kbit/s
<b>Speicher</b>	Bis zu 7 MB
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein)
<b>Kompression</b>	MH, MR, MMR, JPEG und JBIG

<sup>2</sup> Analoge Telefonleitung erforderlich.

## WorkCentre 3550

<b>Faxfunktionen</b>	<p>Senden von Farbfaxen          Beidseitiges Faxen          Faxweiterleitung an Fax/E-Mail und Server (FTP, SMB)          PC-Fax (nur Senden)          Geschützter Faxempfang          Durchsuchbares Adressbuch          Automatische Wahlwiederholung          Wahlwiederholung der letzten Nummer          Anhalten          Distinctive Ring (Erkennung individueller Rufzeichen)          Externe Telefonschnittstelle          Journal          Sendebestätigung          Automatische Wahlliste          Sperre gegen unerwünschte Faxe          Kontinuierlich verfügbarer Flash-Speicher          Bis zu 209 Gruppenwahlnummern          Rundsenden          Zeitversetzte Übertragung          Empfangsspeicher          Automatische Dateigrößenreduzierung</p>
<b>Scannen</b>	
<b>Funktionalität</b>	Schwarzweiß-, Graustufen- und Farbscannen
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
<b>Zufuhrgeschwindigkeit</b>	Scannen von 26 Seiten/Min. in Schwarzweiß (A4) Scannen von 8 Seiten/Min. in Farbe (A4) mit 300 dpi
<b>Auflösungen</b>	300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 100 x 100 dpi
<b>Maximaler Scanbereich</b>	216 mm. x 356 mm
<b>Netzwerkprotokolle</b>	FTP SMTP SMB
<b>Dateiformate</b>	JPG PDF TIFF Multipage TIFF
<b>Unterstützte Scanziele</b>	Scan-to-E-Mail (inklusive Unterstützung des Firmen-Adressbuchs über LDAP und bis zu 200 lokale Adressbucheinträge) Netzwerk-Scannen an PC Scannen an FTP und SMB Direktscannen an Anwendungen einschließlich OCR (Software inklusive) Scannen an USB-Speichergerät
<b>Scanlösungen</b>	
<b>Scan-to-PC-Desktop® Personal Edition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten</li> <li>• Nuance® PaperPort SE 11.0 – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software</li> <li>• OmniPage® 16 SE (für Desktop-/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung</li> <li>• Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox WorkCentre auf jeden PC-Desktop</li> </ul>

Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	802.1x Kerberos SNMPv3 HTTPS Geschützter Faxmodus SSL IPv6 LDAP IP-Filterung Scan-to-E-Mail mit Benutzerauthentifizierung
Geräteverwaltung	
Xerox CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner ermöglicht, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem ausgeführt wird.</li> <li>• Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.</li> </ul>
Xerox CentreWare® Internet Services – Website für integrierte Geräte	
Gerätestatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Status der Verbrauchsmaterialien</li> </ul>
Prüfen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabefunktion
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Browser	Netscape® 6.2 Netscape® 7.x (Mozilla 1.x) Netscape® 8.x Microsoft® Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x Apple® Safari™ 1.2.x, 2.x Firefox® 1.5.x, 2.x
Gerätespezifikationen	
Maximales technisches Druckvolumen	
	Bis zu 75.000 Seiten/Monat <sup>3</sup>
Elektrische Anschlusswerte	
	220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz ENERGY-STAR®-konform
Leistungsaufnahme	
Drucken	600 Watt
Bereitschaft	< 60 Watt
Energiesparmodus	< 20 Watt
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus)	< 15 Sekunden
Betriebstemperatur	10 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 %

<sup>3</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).

# WorkCentre 3550

Schalldruckpegel				
Drucken	55 dB(A)			
Bereitschaft	39 dB(A)			
Abmessungen und Gewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Produkt (ohne Tonerpatrone)	582 mm	488 mm	554 mm	23,4 kg
Verpackung	676 mm	619 mm	696 mm	29,7 kg
Zertifizierungen				
	UL-Zulassung nach UL 60950 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 99/5/EC, FCC Abschnitt 15, Klasse A, FCC Abschnitt 68 ENERGY-STAR®-konform			
Lieferumfang				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WorkCentre 3550 Multifunktionsdrucker</li> <li>• Tonerpatrone (für 5.000 Seiten)</li> <li>• World-Kit-CD (mit Installationsprogramm, Hilfsprogrammen, Software und Dokumentation)</li> <li>• Netzkabel</li> </ul>			
Verbrauchsmaterial und Optionen	Bezeichnung	Bestellnummer		
	Hochleistungs-Tonerpatrone – ca. 11.000 Standardseiten <sup>4</sup>	106R01530		
	Standard-Tonerpatrone – ca. 5.000 Seiten <sup>4</sup>	106R01528		
	500-Blatt-Papierbehälter	098N02190		
	256 MB Speichererweiterung	098N02189		
	Unterschrank	097N01674		
	Schnittstelle für Fremdgeräte	097N01676		
	Wireless-Netzwerkadapter – Spannungswandler Europa <sup>5</sup> – Spannungswandler Großbritannien	097S03741 097S03742		

<sup>4</sup> Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>5</sup> Nicht erhältlich in Dänemark und der Schweiz.



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).