


Xerox® Phaser®
5550
A3
sort-hvid
printer



Phaser® 5550 Printer

Ægte udskrivningsstyrke



Xerox® Phaser® 5550-printer

Udskriv mere, udskriv hurtigere. Produktiv, pålidelig og fyldt med værdi. Xerox® Phaser 5550-printeren betyder seriøs forretning for ethvert kontor med alsidige udskrivningsbehov med høje volumener.

Kraftfuld produktivitet

Følg med tempoet med Phaser 5550 – A3-printeren, der leverer den ultimative kombination af maksimal ydeevne og imponerende udskrivningskvalitet.

50
sider
i min.

- **Hurtig udskrivning med op til 50 sider i minuttet.** Håndterer hurtigt selv de mest krævende udskrivningsmængder til både 1- og 2-sidet udskrivning.
- **Ægte 1200 x 1200 dpi.** Høj printopløsning og Xerox' eksklusive EA-HG-tonerteknologi leverer exceptionel printkvalitet uden at sænke printerens enestående ydeevne.
- **Komplekse printopgaver udføres let.** Inkluderer flersidede opgaver med grafik, billeder og diagrammer – takket være den kraftfulde 500 MHz-processor.
- **Første side ude allerede efter 6,5 sekunder.** Betyder ingen ventetid, selv på et travlt netværk.
- **Brugerdefinerede medieformater samt avancerede udskrivningsfunktioner.** Sortering, pjecer og kant-til-kant-udskrivning er standardfunktioner, der hjælper med at imødekomme dine komplekse udskrivningsbehov. Tilføj en efterbehandler for at få hæftning og hulning.
- **Smart, pålidelig drift**

Phaser 5550-printeren er fyldt med de nyeste intelligente funktioner, der forenkler installation og daglig brug. På grund af komponenternes lange levetid kan du regne med en total driftssikker dag efter en produktiv dag.

 - **Fremstiller let meget store printvolumener.** En robust kapacitet på 300.000 sider pr. måned håndterer let printmængden.
 - **Xerox® Installer.** Installerer og konfigurerer automatisk printerens til netværkstilslutning, der får dig op at køre i løbet af nogle minutter.
 - **Private data forbliver sikre.** Takket være den indbyggede support af 802.1x og IPv6, der er de nyeste protokoller til netværkssikkerhed.
 - **Netværksudskrivning er lettere end nogensinde at håndtere.** Nyttige funktioner som Xerox® CentreWare® IS' interne webserver lader brugere styre enheden fra deres computere og e-mail-advarsler giver administratorer besked om almindelige hændelser, f.eks. lavt tonerniveau, inden det får indflydelse på produktiviteten.
 - **Xerox® PhaserSMART® online fejlfinding.** Giver adgang til den online Xerox® Knowledge Base døgnet rundt, hvilket sikrer hurtige løsninger, så du hurtigt kan komme i gang med arbejdet igen. Plus, Xerox® PrintingScout®-meddelelse, der leverer øjeblikkelige pop-op-meddelelser direkte på dit skrivebord, hvis der opstår problemer.

Værdi hele vejen igennem

Det er enkelt: Phaser 5550-printeren leverer mere for dine penge end nogen andre tilsvarende printer og sørger hele tiden for at holde driftsomkostningerne nede. Dette er en stor hjælp for bundlinjen.


- **Vores konkurrencemæssige totale ejeromkostninger.** Stammer fra printerens billige pris og den lave pris pr. side.
- **Forbrugsstoffer med lang levetid.** Øger oppeetid, og separat printtromle og tonerkassette sikrer optimeret brug af hver komponent.
- **Forvent ensartet, problemfri ydeevne.** Dette er en printer, der i gennemsnit kun forventes at skabe problemer efter hver 500.000 udskrifter.
- **Skab værdi hele vejen rundt.** Tilgængelig med omfattende værktøjer til printeradministration, op til 1 GB hukommelse, Adobe® PostScript® 3™ og mere.
- **Værktøj til analyse af brug og funktionen Opgavekontering.** Lader dig indsamle, organisere og analysere forbrugsdata for at sikre en strammere omkostningskontrol.
- **En standard 1-årig garanti.** Viser, at vi står bag vores løfte om en enestående pålidelighed og ydeevne.

Phaser 5550 – Hurtige fakta

- Op til 50 sider i minuttet
- Ægte 1200 x 1200 dpi
- Kraftfuld 500 MHz-processor
- Robust kapacitet på 300.000 sider pr. måned
- 256 Mb hukommelse, kan udvides til 1 GB
- Første side ud efter mindre end 6,5 sekunder



5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT med 1.000-arks fremfører



Registrering af brug er forenklet

Suverænt til styring af budgetter. Xerox® CentreWare® IS' interne webserverns nyttige konteringsfunktioner gør det hurtigt og let at spore brug af maskinen og planlægge forud til kommende brug for forbrugsstoffer.

Udvidede muligheder for papirhåndtering og efterbehandling

Flere input- og outputmuligheder til store udskrivningsvolumener. Udskriv på det største udvalg af medier – fra postkost til A3 fra 60 til 215 gram; konvolutter, etiketter, karton og transparente.



Papirinput

- 1 100-arks magasin 1 (specialmagasin) til specielle udskrivningsopgaver
- 2 Modul til automatisk 2-sider udskrivning (standard på DN/DT/DX-konfigurationer)
- 3 To 500-arks magasiner (kan justeres til 297 x 432 mm)
- 4 1.000-arks fremfører giver to ekstra A3-magasiner (standard på DT/DX-konfiguration)
- 5 Ekstra 2.000-arks fremfører (tilbehør) (A4) (kræver, at 1000-arks fremføreren er installeret)*
- 6 Ekstra konvolutmagasin (tilbehør) (ikke vist)

Tilslutningsmuligheder

- 7 10/100/1000 Ethernet-forbindelse (standard på N/DN/DT/DX-konfigurationer)
- 8 Ekstra produktivitetssæt (tilbehør) (inkluderer 40 GB harddisk) giver flere printfunktioner*
- 9 Trådløs netværksadapter (tilbehør)

Papiroutput

- 10 500-arks udfaldsbakke med forsiden nedad
- 11 3.500-arks efterbehandler til hæftning/hulning (tilbehør) (3.500-arks stakningsmagasin er også tilgængeligt)*



* Standard på DX



Xerox® Phaser® 5550-printerkonfigurationer

Phaser 5550B

- 3 magasiner, kapacitet på 1.100 ark
- USB og parallel forbindelse

Phaser 5550N

- 5550B-model plus:**
- 10/100/1000 Ethernet

Phaser 5550DN

- 5550B-model plus:**
- 10/100/1000 Ethernet
 - Automatisk 2-sidet udskrivning

Phaser 5550DT

- 5550B-model plus:**
- 10/100/1000 Ethernet
 - Automatisk 2-sidet udskrivning
 - 1.000-arks fremfører (i alt kapacitet på 2.100 ark)

Phaser 5550DX

- 5550B-model plus:**
- 10/100/1000 Ethernet
 - Automatisk 2-sidet udskrivning
 - 1.000-arks fremfører
 - Produktivitetssæt (inkluderer 40 GB harddisk)
 - 2.000-sheet feeder (i alt kapacitet på 4.100 ark)
 - 3.500-arks efterbehandler

Tilbehør

- Konvolutbakke
- Produktivitetssæt
- Fremfører til 1.000 og 2.000 ark
- 3.500-arks stakningsmagasin
- 3.500-arks efterbehandler til hæftning/hulning
- Trådløs netværksadapter

Xerox® Phaser® 5550



		5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX
Hastighed		Op til 50 sider pr. minut (A4)			Op til 50 sider pr. minut (1-sidet), 50 ipm (2-sidet, A4)	
Produktivitet		Op til 300.000 sider pr. måned				
Papirhåndtering	Papirinput	Standard	Magasin 1 (MPT): 100 ark; brugerdefinerede formater: 89 x 98 mm til 297 x 432 mm			
			Magasin 2: 500 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm			
			Magasin 3: 500 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm			
	Tilbehør	Magasin 4-5: 1.000-arks fremfører; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm			Standard	
		Magasin 6: 2.000-arks fremfører; formater: A4				Standard
		Konvolutmagasin: Brugerdefinerede formater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm				
Papiroutput	Standard	500 ark				
	Tilbehør	Stakningsmagasin: Stakningsmagasin til 3.000 ark med topbakke til 500 ark				-
		Efterbehandlger: Stakningsmagasin til 3.000 ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark i flere placeringer og hulning				Standard
Automatisk 2-sidet udskrivning		Tilbehør			Standard	
Udskrivning						
Tid for første side ude		Allerede efter 6,5 sekunder				
Opløsning (maks.)		Ægte 1200 x 1200 dpi				
Processor		500 Mhz				
Hukommelse (std./maks.)		256 MB/1 GB				
Tilslutningsmuligheder		Parallel, USB 2.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, parallel, USB 2,0			
Sidebeskrivelsessprog		Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e-emulering, Direct PDF (med 512 MB hukommelse og harddisk (tilbehør))				
Printfunktioner	Standard	Smarte magasiner, pjeceudskrivning, kant-til-kant-udskrivning, negativt billede, spejlbillede, skalering, automatisk tilpasning, brugerdefinerede papirformater, omslag, skilleark, RAM-sortering, flere sider pr. ark, besked om opgavens udførsel				
		Ikke tilgængeligt	Ekstern udskrivning, opgavekontering			
	Tilbehør	Produktivitetssæt (inkluderer 40 GB harddisk) aktiverer fortrolig/kladde/personlig/gemt udskrivning, udskriv med, PDF-direct udskrivning, udvidet lagring af font/formular				Standard
Garanti		1 års on-site garanti*				

* Produkter, der er købt under en PagePack-aftale, indeholder ikke en garanti. Se din serviceaftale for at få fulde detaljer om din udvidede servicepakke.

Enhedshåndtering*

Xerox® CentreWare® IS integreret webserver, CentreWare® Web, Xerox NDPs Gateway, Xerox® Usage Analysis Tool, MailLinux e-mail-advarsler, Xerox® PrintingScout®-advarsler, Xerox® PhaserSMART®

(* Ikke tilgængelig på 5550B-model)

Printerdrivere

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X version 10.3 eller højere, Novell Netware® 5.x/6.5 (kun NDPs), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® printerdrivere med Windows 2000 eller højere

Fontmuligheder

139 PostScript®-fonte; 83 PCL®-fonte

Mediehåndtering

Magasin 1, 3–6: 60–215 gram
2-sidet output: 60–163 gram
Magasin 2: 60–105 gram
Medietyper: Almindeligt papir, konvolutter, etiketter, transparenter, karton

Driftsmiljø

Temperatur: 5° til 32°C
Fugtighed: 15% til 85%
Lydtryk: Udskrivning: 54 dB(A), Standby: 22 dB(A)
Lydstyrke: Udskrivning: 7,19 B, Standby: 5,0 B
Opvarmningstid (fra energisparer):
Allerede efter 37 sekunder
FPOT fra energisparer: 45 sekunder

Elektrisk

Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Strømförbrug: Udskrivning: 900 W / Standby: 105 W, energisparer: 11 W,

Mål (BxDxH)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Vægt: 44,1 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Vægt: 64 kg

Certificeringer

Opført på UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, Class A, CE marked, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, RoHS Directive 2002/95/EC, WEEE Directive 2002/96/EC

Det indeholder pakken

- Phaser 5550-printer
- Tonerpatron (kapacitet til 35.000 udskrifter)
- Tromlemodule (kapacitet til 60.000 udskrifter)
- World kit (inkluderer cd med software og dokumentation, registreringskort, garantihaefte)
- Elledning

Genbrugsprogram til forbrugsstoffer

Forbrugsstoffer til Phaser 5550 er del af Xerox-programmet Green World Alliance til genbrug af forbrugsstoffer.

Forbrugsstoffer

Tonerpatron: 35.000 sider¹ 106R01294
Tromlemodule: 60.000 sider¹ 113R00670
Hæftekassette (15.000 hæfteklammer) 008R12941

Komponenter til rutinemæssig vedligeholdelse

Vedligeholdelsessæt, 220V: 300.000 sider² 109R00732

Tilbehør

Produktivitetssæt (inkluderer 40 GB harddisk) 097S03878
5550B til N Opgraderingssæt 097S03879
Duplexmodul 097S03220
1.000-arks fremfører 097S03716
2.000-arks fremfører 097S03717
3.500-arks stakningsmagasin med forskydning af opgaver 097S03719
3.500-arks efterbehandler 097S03720
Konvolutmagasin 097S03286
256 Mb Phaser-hukommelse 097S03743
512 Mb Phaser-hukommelse 097S03635
32 Mb Flash-hukommelse 097S03880
Trådløs netværksadapter³: 097S03741
- Europæisk strømformer 097S03741

¹ Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19752. Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning og udskrivningstilstand.

² Cirka antal sider. Erklæret rækkevidde baseret på gennemsnitsopgave med 3 A4-sider. Rækkevidde varierer baseret på opgavens kørselslængde, medieformat og retning.

³ Ikke tilgængelig på 5550B



For yderligere oplysninger se: www.xerox.com/office.