

# Xerox® VersaLink® Skrivare och Multifunktions skrivare

Konfigurerbara, uppkopplade och funktionsspackade.



**B400/B405**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Xerox® VersaLink® B400 skrivare och Xerox® VersaLink® B405 multifunktions skrivare

Oavsett om du tänker använda skrivaren fristående eller lägga till den i en större maskinpark tar Xerox® VersaLink® B400 skrivare och Xerox® VersaLink® B405 multifunktions skrivare ditt arbetsteams produktivitet till nya nivåer och blir den perfekta kontorsassistenten. Arbeta hur du vill – från valfri enhet – med högsta säkerhet och enkel anslutning till och från både molnet och nätverksbaserade platser.

## ENKEL, OPTIMERAD PRODUKTIVITET.

Direkt efter att du packat upp den, kan du räkna med att din Xerox® VersaLink® B400 skrivare eller VersaLink® B405 multifunktions skrivare gör att ditt företag fungerar mer effektivt. Enkla installationsguider som inte kräver IT-resurser och steg-för-steg-konfiguration hjälper dig att komma igång utan krångel. Räkna med daglig tillförlitlighet tack vare vår betrodda teknik för pappersbana.

VersaLink® -enheter är fullmatade med funktioner som är utformade för att reducera ineffektiviteten. Enhetshantering och användarutbildning kan göras var som helst med den tidsbesparande fjärrkontrollpanelen. Uppnå maximal informationsprecision med förhandsgranskning av skannade dokument och fax<sup>1</sup> och arbeta mer effektivt med hjälp av skannade dokument med inbyggd, optisk teckenläsning (OCR).

De mest säkerhetsinriktade företagen och regeringar väljer Xerox. Vi erbjuder en omfattande metod för säker utskrift som inkluderar en kraftfull blandning av inbyggda funktioner och tjänster som minskar risken genom ett ihärdigt fokus för att förhindra icke behörig åtkomst, upptäcka misstänkt eller skadligt beteende, och skydda data och dokument.

## ETT HELT NYTT SÄTT ATT ARBETA PÅ.

Den anpassade 5-tumspeksskärmen i färg låter dig smidigt utföra arbetsuppgifter som på en mobiltelefon.

Du har tillgång till Xerox® ConnectKey®-appar via vårt omfattande Xerox App Gallery, där du kan hämta ännu fler funktioner – exempelvis appen Xerox® Easy Translator Service (tillval) som snabbt översätter skannade dokument till olika språk. Få mer gjort på kortare tid genom att skapa anpassade 1-touch-appar<sup>1</sup> och automatisera arbetsflöden i flera steg för enskilda medarbetare eller arbetsgrupper. Du trycker bara på din nya app för att snabbt utföra det konfigurerade jobbet.

Och med Simple ID anger individuella användare och användargrupper ett användar-ID och lösenord en gång och kan därefter snabbt, enkelt och säkert komma åt förinställningar för specifika enskilda arbetsuppgifter och återkommande appar på en anpassad startskärm.

## XEROX® EASY ASSIST.

Appen förenklar installation, övervakning och hantering av skrivaren eller multifunktions skrivaren direkt från din mobiltelefon. Den ger dig enkel tillgång till självbetjäningstjänster och realtidsövervakning av skrivareprestanda. Och Xerox® Smart Start Software tar bort gissningsarbetet från installationen genom att automatisera installationen av den senaste programvaran för din skrivare eller multifunktions skrivare på datorn – allt utan IT-stöd – så att du kan vara igång snabbt.

## MAXIMAL RÖRLIGHET FÖR ALLA ARBETSSÄTT.

VersaLink® B400 skrivare och VersaLink® B405 multifunktionsfärgskrivare ger dig friheten att arbeta var och hur du vill, med åtkomst till Google Drive™, Microsoft® OneDrive® och DropBox™ samt utökade tillval via Xerox® App Gallery.

Möjligheten att ansluta och skriva ut från flera enheter är central för dagens medarbetare och VersaLink® -skrivarna uppfyller det här behovet genom Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services insticksprogram för Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair och Mopria® samt tillval soml Wi-Fi och Wi-Fi Direct.

Läs mer på [www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar](http://www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar), om varför Xerox är det självklara valet för dagens mobila arbetsplatser.

## MILJÖMSORG.

VersaLink® -enheter uppfyller eller överträffar kraven i världens mest erkända certifieringar för miljöprestanda gällande produkter, inklusive EPEAT®, som verifierar tillverkarens anspråk angående design, produktion, energianvändning och återvinning. (Se hela listan med EPEAT-verifierad VersaLink®-produkter.) För mer information om våra insatser för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet, kan du besöka [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGY.

### Intuitiv användarupplevelse

Ett välbekant sätt att interagera, med bland annat pekskärmsgester som på en surfplatta och enkel anpassning.

### Mobil- och molnförberedd

Omedelbar anslutning till molnet och mobilenheter direkt från användarens gränssnitt, med tillgång till molntjänster som gör att du kan jobba var, när och hur du vill.

### Branchledande säkerhet

Heltäckande säkerhet som omfattar en kraftfull uppsättning inbyggda funktioner och tjänster för att förhindra obehörig användning, upptäcka misstänkt och skadligt beteende samt skydda data och dokument.

### Möjliggör nästa generations tjänster

Enkel integration av Xerox® Intelligent Workplace Services. Möjliggör fjärrövervakning av serviceleverans och förbrukningsmaterial.

### Nyckeln till nya möjligheter

Utöka dina funktioner på ett ögonblick med praktiska appar från Xerox App Gallery, eller prata med någon av våra partners för att utforma och utveckla en speciell lösning för dina affärsbehov.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på [www.xerox.com/sv-se/connectkey](http://www.xerox.com/sv-se/connectkey).

<sup>1</sup> Endast VersaLink® B405.





## VÄLJ DEN KONFIGURATION SOM PASSAR DINA BEHOV:

- 1 En 60-arks reverserande automatisk dokumentmatare (RADF)** läser automatiskt in dubbelsidiga original vid kopiering, skanning och faxning.
- 2 Kortläsarplats med inbyggd USB-port.<sup>1</sup>**
- 3 Via den lättillgängliga USB-porten<sup>1</sup>** kan användarna snabbt skriva ut från eller skanna till<sup>2</sup> andra USB-enheter.
- 4 250-arks utmatningsfack** som känner av när det är fullt.
- 5 150-arks manuellt magasin** för utskriftsmaterial från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.



**Xerox® VersaLink® B400 skrivare**  
Skriv ut.

**6 Med 550-arks pappersmagasin,** är den totala standardpapperskapaciteten 700 ark (inklusive manuellt magasin).

**7 Med upp till tre 550-arksmagasin** ökar den totala papperskapaciteten till 2350 ark (tillval).

**8 Stativ som tillval** med förvaringsutrymme för tonerkassetter, paper etc. (tillval).

<sup>1</sup> USB-portar kan inaktiveras.  
<sup>2</sup> Endast VersaLink® B405.



**Xerox® VersaLink® B405 multifunktionsskrivare**  
Skriv ut. Kopiera. Skanna. Faxa. Skicka e-post.

## MÖT FRAMTIDENS PEKSKÄRM.

Det här är vår vinklingsbara, 5-tums färgpekskärm – användargränssnittet som sätter en högre standard för anpassning och mångsidighet.


Pekskärmen erbjuder en välbekant "mobil" upplevelse, med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som ser ut och känns likadant. På så sätt krävs färre steg för att utföra även komplexa jobb.

Den intuitiva layouten guidar dig genom varje uppgift från början till slut med en naturlig hierarki som har viktiga funktioner högst upp på skärmen och de alternativ som används mest i mitten längst fram. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Anpassa layouten så att den passar dig.

Den här oöverträffade balansen mellan maskinvaruteknik och programvarufunktioner hjälper alla som interagerar med VersaLink® B400 skrivare eller VersaLink® B405 multifunktionsskrivare att få mer arbete klart snabbare.



# Xerox® VersaLink® B400/B405



VersaLink® B400 skrivare och B405 multifunktionsskrivare är baserade på Xerox® ConnectKey® Print Service-teknik. Mer information finns på [www.xerox.com/sv-se/connectkey](http://www.xerox.com/sv-se/connectkey).

MASKINSPECIFIKATIONER	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Hastighet <sup>1</sup>	Upp till 47 sidor/minut Letter/Upp till 45 sidor/minut A4	
Maximal utskriftsvolym <sup>2</sup>	Upp till 150 000 sidor/månad <sup>2</sup>	
Processor/Minne	1,05 GHz ARM med dubbla kärnor/2GB	
Anslutning	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n och Wi-Fi Direct med tillvalet trådlös anslutning (stöd för kombinationer av trådbundna och trådlösa anslutningar), NFC Tap-to-Pair	
Styrenhetsfunktioner	Central adressbok (B405), konfigurationskloning, förhandsgranskning av skannade sidor (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-app, Xerox® Standard Accounting-verktyg, webbsupport	
Pappershantering Inmatning	Standard	Ej tillämpligt
		<b>Reverserande automatisk dokumentmatare (RADF):</b> 60 ark; Anpassade format: 140 x 140 mm till 216 x 356 mm
	Tillval	<b>Manuellt magasin:</b> Upp till 150 ark. Anpassade format: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm <b>Magasin 1:</b> Upp till 550 ark. Anpassade format: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm <b>Tre extra magasin:</b> Upp till 550 ark vardera. Anpassade format: 140 x 210 mm till 216 x 356 mm
Total kapacitet (standard/max)	700 ark/2350 ark	
Pappersutmatning	250 ark	
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard	
Utskrift och kopiering Upplösning	<b>Utskrift:</b> Upp till 1200 x 1200 dpi (förbättrad)	<b>Utskrift:</b> Upp till 1200 x 1200 dpi (förbättrad). <b>Kopiering:</b> Upp till 600 x 600 dpi
Första sidan klar (så snabbt som)	<b>Utskrift:</b> 4,7 sekunder	<b>Utskrift:</b> Så snabbt som 5,1 sekunder <b>Kopiering:</b> 6,2 sekunder
Skrivarspråk	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

Anpassa och göra personlig	Anpassning direkt vid skrivaren, personlig startskärm för varje användare, flera startskärmar med Simple ID, anpassning utifrån anläggning, funktion eller arbetsflöde med Xerox App Gallery	
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, Dubbelriktad status, jobbövervakning och Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® inbyggda webbserver	Dator eller mobil – statusinformation, interaktiv design, inställningar, enhetshantering och kloning	
Fjärrkonsol	Fjärrkontrollpanel	
Förhandsgranskning	Ej tillämpligt	Förhandsgranskning av skannade dokument/fax med funktioner som zoom, rotera och lägg till sidor
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, skyddad utskrift, provset, personlig utskrift, sparade jobb, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, häftesframställning, lagring och hämtning av jobbinställningar, statusinformation i realtid vid dubbelriktad kommunikation, skalning, jobbövervakning, programstandarder, dubbelsidig utskrift (som standard), överhoppning av tomma sidor, utkastläge	
Skanning	Ej tillämpligt	Optisk teckenläsning (OCR), skanna till USB-minne/e-post/nätverk (FTP/SMB) i filformat som: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: Skanna till hemadress, sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddade PDF-filer, säkrad skanning via SFTP
Fax <sup>3</sup>	Ej tillämpligt	Faxfunktioner: Traditionell faxning (inklusive LAN-fax, direktfax och vidarebefordran av fax till e-post, serverfax)

## MOBIL- OCH MOLNFÖRBEREDD

Mobil utskrift	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Mopria® Certified, Mopria® Print Service insticksprogram för Android™, Xerox®@printbyXerox App, Xerox® Print Services insticksprogram för Android™	
Mobilhetsalternativ	Xerox® Mobile Print och Xerox® Mobile Print Cloud-appen, uppkoppla via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link-appen (B405) besök <a href="http://www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar">www.xerox.com/sv-se/office/mobila-arbetslosningar</a> för tillgängliga appar	
Anslutning till molnet <sup>5</sup>	Skriv ut från/skanna till Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Plattform och mer	

## BRANSCHLEDANDE SÄKERHET

Nätverks säkerhet	IPsec, HTTPS, krypterad e-post, nätverksautentisering, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, säkerhetscertifikat, förinstallerad funktion för automatisk tilldelning av certifikat, Cisco® Identity Services Engine-integration (ISE)	
Enhetsåtkomst	Verifiering av fast programvara, användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, behörighetskontroll, användarrättigheter, förberedd för smarta kort (CAC/PIV.NET), Xerox® integrerat RFID-kort, Trusted Platform Module (TPM)	
Dataskydd	Installations-/säkerhetsguider, kryptering på jobbnivå via HTTPS/IPPS-inlämning, krypterad hårddisk (AES 256-bitars, FIPS 140-2), Common Criteria-certifikat (ISO 15408), krypterade appar med inbäddat certifikatstöd	
Dokument säkerhet	Säker utskrift, säker faxning (B405), säker e-post (B405), lösenordsskyddad PDF (B405)	

## FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONENS TJÄNSTER

Utskriftshantering	Xerox® standardredovisning; <b>Tillval:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mera på <a href="http://www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement">www.xerox.com/sv-se/office/programvarulosingar#printmanagement</a>	
Hantering av flera enheter	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-appen, automatisk mätaravläsning, verktyg för strategiska utskriftstjänster, konfigurationskloning	
Hållbarhet	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-utskrift, EPEAT-verifierad, utskrift av användar-ID i marginalen	

## VÄGEN TILL NYA MÖJLIGHETER

Molntjänster	Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 – endast USA), CapturePoint™ (B405) och många andra tjänster tillgängliga	
Xerox App Gallery	Många appar och molntjänster tillgängliga. Besök <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> för att utforska Xerox® växande utbud av appar som kompletterar funktionsutbudet i din skrivare/multifunktionsskrivare	

<sup>1</sup> Uppgiven utskriftshastighet enligt ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maximal utskriftsvolym per månad. Förväntas inte upprätthålla hållbarheten regelbundet; <sup>3</sup> Kräver analog telefonlinje;

<sup>4</sup> Besök [www.apple.com](http://www.apple.com) för AirPrint certifieringslista; <sup>5</sup> Tillval för hämtning från Xerox App Gallery till skrivaren — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Skanna till tillgängligt för B405.

### Certifieringar

Aktuell lista över certifieringar finns på [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Förbrukningsmaterial

Standardtonerkasset: 5900 sidor <sup>7</sup>	106R03580
Höghastighetstonerkasset: 13 900 sidor <sup>7</sup>	106R03582
XL-höghastighetstonerkasset: 24 600 sidor <sup>7</sup>	106R03584
Trumma: 65 000 sidor <sup>8</sup>	101R00554

### Tillval

550-arks magasin (B400)	497K13620
550-arks magasin (B405)	497K13630
Produktivitetssats med 16 GB SSD-minne	097504913
Stativ	497K13660
Trådlöst nätverksadapter (trådlös anslutning)	497K16750

### Garanti

Ett års på plats-garanti<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Standardsidor i genomsnitt. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

<sup>8</sup> Ungefärligt sidantal. Värden kan variera beroende på jobbstorlek, pappersformat/orientering och skrivarehastighet. För mer information, besök <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Produkter som köpts med PagePack/eClick-avtal omfattas inte av den normala garantin. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

Konfigurationer varierar beroende på land.

För mer detaljerade specifikationer, gå till [www.xerox.com/VersaLinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB400Specs) eller [www.xerox.com/VersaLinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB405Specs). Mer information finns på [www.xerox.com](http://www.xerox.com).